

Содержание

- Настройка PPPoE авторизации 3
 - Обработка ARP в PPPoE 4
 - Восстановление PPPoE-сессий при рестарте СКАТ 4
 - Настройка Service-Name для VLAN 5
 - Вывод свойств группы 5
 - Разрешение авторизации 6
 - Запрет авторизации 6
 - Другие команды 7

Настройка PPPoE авторизации

Статья в блоге: [PPPoE: особенности настройки, преимущества и отличия от других протоколов соединения](#)

Обзор L2 PPPoE Mode:



Video

FastDPI BRAS начиная с версии 7.2 поддерживает PPPoE. Для включения поддержки PPPoE необходимо:

1. [Активировать BRAS](#)
2. Задать в `fastdpi.conf`:

```
# Включаем PPPoE
bras_pppoe_enable=1
# Задаем максимальное число PPPoE-сессий
# Рекомендуемое значение - в 1.5 - 2 раза больше числа PPPoE-абонентов
bras_pppoe_session=10000

# Обязательно должны быть заданы IP и MAC-адреса шлюза/бордера, расположенного
за SKAT
# (абонент -> SKAT -> бордер/шлюз)
bras_gateway_ip=192.168.0.1
bras_gateway_mac=aa:bb:cc:dd:ee:ff
```

Поддерживаются протоколы авторизации PAP, CHAP, MS-CHAPv2. Список разрешенных протоколов авторизации задается conf-параметром `bras_ppp_auth_list`. Протоколы в списке располагаются в порядке предпочтения: первый является самым предпочтительным.

Идентификаторы поддерживаемых протоколов:

- [PAP](#) - не рекомендуется к использованию
- [CHAP-MD5](#)
- [MS-CHAPv2](#)

Значение по умолчанию: все протоколы, кроме 1 (PAP):

```
bras_ppp_auth_list=2,3
```

Также возможна авторизация по MAC-адресу абонента, если в `fastdpi.conf` указано:

```
bras_ppp_mac_auth=1
```

Авторизация по MAC-адресу применяется, если сторонам не удалось договориться о протоколе авторизации.

- [Дополнительные настройки PPPoE BRAS](#)
- [Авторизация PPPoE-сессий на Radius-сервера](#)

Обработка ARP в PPPoE

Со стороны абонентов ARP-запросы в PPPoE-сетях смысла не имеют, так как PPPoE - это соединение "точка-точка" и абонент может посылать пакеты только к PPPoE-серверу, MAC-адрес которого абоненту известен.

Со стороны WAN СКАТ обрабатывает все ARP-запросы "Who is IP=x.x.x.x?", где x.x.x.x - IP-адрес "живого" PPPoE-абонента. В ответ СКАТ возвращает значение параметра `bras_arp_mac`. То есть СКАТ откликается на ARP-запросы к текущим PPPoE-сессиям.



Если PPPoE-абоненту подключена услуга NAT, ARP-запросы со стороны WAN к PPPoE-сессиям не обрабатываются

Для PPPoE-сессий поддерживаются все основные функции BRAS:

- [IP source guard](#)
- [Замыкание локального трафика](#), в том числе разнородного, например, когда один сегмент является PPPoE-сетью, второй - DHCP-сетью

Восстановление PPPoE-сессий при рестарте СКАТ

При старте fastDPI пытается восстановить PPPoE-сессии абонентов из UDR, чтобы кратковременный рестарт сервиса был незаметен для абонентов. Такое восстановление сессий для некоторых биллингов может приводить к рассогласованию состояния сессий в биллинге и СКАТ, особенно при динамической раздаче IP-адресов: биллинг при выдаче адресов может руководствоваться последовательностью Access-Request + Acct-Start, тогда как при восстановлении сессии приходит только Acct-Start. В fastDPI 8.3 появилась возможность отключить восстановление PPPoE-сессий абонентов при старте: параметр `bras_pppoe_restore_on_startup` в `fastdpi.conf`:

```
# Восстанавливать PPPoE-сессии на старте fastDPI
# 1 (значение по умолчанию) - восстанавливать
# 0 - не восстанавливать. Абоненты будут создавать новые сессии.
#bras_pppoe_restore_on_startup=1
```

Чтобы отключить восстановление PPPoE-сессий, следует явно задать `bras_pppoe_restore_on_startup=0` в `fastdpi.conf`. В этом случае абонент должен будет создать новую PPPoE-сессию и пройти авторизацию; при попытке обратиться к старой сессии СКАТ будет посылать абоненту PADT-пакет терминирования сессии.

Настройка Service-Name для VLAN



Тег Service-Name доступен с версии DPI 12.3!

Тег Service-Name необходим для установки процедуры авторизации согласно требованиям RFC, СКАТ полностью поддерживает этот тег согласно всем требованиям.

Тег показывает, что далее следует имя сервиса. Поле TAG_VALUE представляет собой строку символов UTF-8 без завершающего NULL-символа. Нулевое значение поля TAG_LENGTH служит для индикации приемлемости любого сервиса. Примером использования тега Service-Name может служить индикация имени ISP2, класса или качества обслуживания.

Управление производится отдельно для каждого VLAN id.

Краткое руководство по управлению Service-Name можно вызвать командой

```
fdpi_cli help vlan group
```

Вывод свойств группы

Вывод всех свойств для всех групп:

```
fdpi_cli vlan group 0 show all
```

Вывод всех свойств для группы с конкретным id:

```
fdpi_cli vlan group <id> show all
```

Здесь id - номер VLAN, для которого нужно вывести информацию по Service-Name.

Пример:

```
fdpi_cli vlan group 1150 show all
```

Показать политику авторизации по PPPoE:

```
fdpi_cli vlan group <id> show auth pppoe
```

Показать политику для всех протоколов авторизации:

```
fdpi_cli vlan group <id> show auth all
```

Показать политику использования служебных имен для авторизации с помощью PPPoE:

```
fdpi_cli vlan group <id> auth pppoe show service-name all
```

Разрешение авторизации

Разрешить авторизацию через PPPoE в конкретном VLAN:

```
fdpi_cli vlan group <id> allow auth pppoe
```

Разрешить авторизацию через PPPoE для определенного Service-Name:

```
fdpi_cli vlan group <id> auth pppoe allow add service-name  
name='<service_name>'
```



При установлении PPPoE-сессии на этапе Discovery stage после получения PADI пакета допустима временная задержка (параметр delay) перед отправлением PADO пакета. Допустимые значения параметра delay: 0, 1, 2, 3, 4, 5.

Разрешить авторизацию через PPPoE для определенного Service-Name с задержкой (измеряется в секундах):

```
fdpi_cli vlan group <id> auth pppoe allow add service-name  
name='<service_name>' delay=<delay>
```

Пример:

```
fdpi_cli vlan group 1150 auth pppoe allow add service-name name='test1'  
delay=5
```

Запрет авторизации



Чтобы запретить авторизацию для определенного VLAN, сначала нужно удалить все существующие правила для данного VLAN. То есть, чтобы разрешить определенные Service-Name, сначала нужно запретить все и только потом разрешить определенные теги.

Запретить авторизацию через PPPoE в конкретном VLAN:

```
fdpi_cli vlan group <id> deny auth pppoe
```

Запретить авторизацию через PPPoE для определенного Service-Name:

```
fdpi_cli vlan group <id> auth pppoe deny add service-name
```

```
name='<service_name>'
```

Пример: разрешаем авторизацию только определенным Service-Name:

```
fdpi_cli vlan group 1250 deny auth pppoe
fdpi_cli vlan group 1250 auth pppoe allow add service-name name='test2'
fdpi_cli vlan group 1250 auth pppoe allow add service-name name='test3'
delay=3
```

Пример: запрещаем авторизацию только определенным Service-Name:

```
fdpi_cli vlan group 350 allow auth pppoe
fdpi_cli vlan group 350 auth pppoe deny add service-name name='test-sname'
fdpi_cli vlan group 350 auth pppoe deny add service-name name='test-sname-
too'
```

При введении правил важна последовательность команд. Так, например, если ввести общий запрет авторизации после разрешающих правил, то авторизация с любым Service-Name в vlan 1250 будет недоступна:

```
fdpi_cli vlan group 1250 auth pppoe allow add service-name name='test2'
fdpi_cli vlan group 1250 auth pppoe allow add service-name name='test3'
delay=3
fdpi_cli vlan group 1250 deny auth pppoe
```

Данное ограничение распространяется и на одиночные запреты/разрешения.

Пример: разрешить авторизацию с Service-Name "test-sname".

```
fdpi_cli vlan group 350 auth pppoe deny add service-name name='test-sname'
fdpi_cli vlan group 350 auth pppoe allow add service-name name='test-sname'
```

Пример: запретить авторизацию с Service-Name "test-sname".

```
fdpi_cli vlan group 350 auth pppoe deny add service-name name='test-sname'
fdpi_cli vlan group 350 auth pppoe allow add service-name name='test-sname'
fdpi_cli vlan group 350 auth pppoe deny add service-name name='test-sname'
```

Другие команды

Удалить Service-Name и его свойства:

```
fdpi_cli vlan group <id> auth pppoe delete service-name
name='<service_name>'
```

Удалить все правила для всех заведенных VLAN (равносильно обработке VLAN по умолчанию):

```
fdpi_cli vlan group 0 delete all
```