

# Table of Contents

<b>Требования к оборудованию и производительность .....</b>	3
<b>Минимальные требования .....</b>	3
<b>Рекомендуемые требования .....</b>	4
<b>Требования для установки на VM .....</b>	6
<b>Системные требования для маршрутизатора Soft-Router .....</b>	7



# Требования к оборудованию и производительность



Статья в блоге: [Как выбрать сервер под СКАТ](#)

## Минимальные требования

ПО СКАТ работает на компьютерах общего назначения, но, вследствие высокой степени оптимизации кода и интеграции с "железом", предъявляет некоторые особые требования к его составу:



Параметры CPU и RAM определяются исходя из требуемой пропускной способности. Советуем ознакомиться с [рекомендуемыми требованиями](#) и согласовать с представителями VAS Experts или нашими партнерами сервер для установки ПО.

CPU	<b>Один процессор</b> с поддержкой инструкций <b>SSE 4.2</b> начиная с <b>Intel Nehalem</b> и <b>AMD EPYC Zen2</b> с <b>количеством ядер 4 и более</b> , базовой тактовой частотой от 2.5 ГГц и выше. <b>!СКАТ работает только с одним процессором!</b>
RAM	От 8 ГБ, рекомендуется устанавливать плашки памяти во все каналы процессора на материнской плате
SSD Disks	Для размещения ОС и ПО СКАТ необходимо использовать 2 диска емкостью от 256ГБ, объединенные в RAID 1 (зеркало). Необходимо использовать аппаратный RAID контроллер. В приоритете - диски NVMe SSD (в форм-факторе M.2, U.2 или платы расширения PCI Express). Если платформа не поддерживает данный тип носителей, то рекомендуем использовать SATA/SAS SSD ( $DWPD \geq 1$ ) вместо HDD
Количество сетевых портов	Минимум <b>3 порта</b> : <b>один</b> для управления по SSH (любой чипсет) и <b>два</b> для обработки трафика — <a href="#">сетевые карты на чипсетах с поддержкой технологии DPDK</a> .

	<p>Рекомендуется использовать <b>только протестированные карты</b> на чипсетах <b>Intel<sup>1)</sup></b> с количеством портов 2, 4 и 6<sup>2)</sup>. Наиболее популярные модели:</p> <p><b>1GbE интерфейсы:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- e1000 (82540, 82545, 82546)</li> <li>- e1000e (82571, 82572, 82573, 82574, 82583, ICH8, ICH9, ICH10, PCH, PCH2, I217, I218, I219)</li> <li>- igb (82573, 82576, 82580, I210, I211, I350, I354, DH89xx)</li> <li>- igc (I225)</li> </ul> <p><b>10GbE интерфейсы:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ixgbe (82598, 82599, X520, X540, X550)</li> <li>- i40e (X710, XL710, X722, XXV710)</li> <li>- mlx5</li> </ul> <p><b>25GbE интерфейсы:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- i40e (XXV710)</li> <li>- mlx5</li> </ul> <p><b>40GbE интерфейсы:</b> (карта x8 PCIe 3.0 обладает максимальной пропускной способностью 64Gbps. Тем самым карта 2x40GbE порта может обработать не более 32Gbps in + 32Gbps out в inline режиме. В on-stick режиме карта 2x40GbE порта может обработать не более 64Gbps in+out. Чтобы не испытывать данные ограничения, рекомендуется использовать только один порт на двухпортовой карте 40GbE)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- i40e (X710, XL710, X722, XXV710)</li> </ul> <p><b>100GbE интерфейсы:</b> (100GbE порт может обработать не более 50G, рекомендуется использовать только один порт на двухпортовой карте, необходима материнская плата со слотами PCIe 4.0 x16)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- mlx5 (Mellanox ConnectX-4, ConnectX-5, ConnectX-6)</li> <li>- ice (Intel E810) - необходимо убедиться, что стоит свежая firmware на карте intel: на ранних прошивках не пропускала GRE туннели</li> </ul>
Поддерживаемые сетевые карты	Реализована для карт производства Silicom <a href="#">100GbE</a> , <a href="#">40GbE</a> , <a href="#">10GbE</a> и <a href="#">1GbE</a>



Платформа СКАТ запускается только под управлением [ОС VEOS](#).

## Рекомендуемые требования

Производительность сервера определяется исходя из пиковых значений трафика в канале. При выборе CPU, RAM необходимо учитывать, что расчет представлен для симметричного трафика, который в каждом направлении не превышает указанные значения. Это означает, что при установке в разрыв для пикового входящего трафика 12 Гбит/с (Max IN трафик) необходимо приобретать лицензию СКАТ-40 и платформу с параметрами один CPU от 12 ядер, RAM от 64GB. Рекомендуется отключить Hyperthreading на сервере: при включенном НТ мы не можем гарантировать корректную работу сервиса.

<b>Max IN трафик Гбит/с</b>	<b>Max OUT трафик Гбит/с</b>	<b>Версия СКАТ DPI</b>	<b>Количество ядер на один CPU с частотой от 2,5 ГГц</b>	<b>RAM GB</b>	<b>Тип и минимальное количество портов, каждая пара интерфейсов обслуживает один линк</b>	<b>Кол-во Public IP в NAT pool</b>	<b>Packet per second в миллионах при базовой частоте CPU от 2,5ГГц</b>
до 3	до 3	<b>СКАТ-6</b>	4	16	6x1G, 2x10G	100	1,5M pps
до 5	до 5	<b>СКАТ-10</b>	6	32	2x10G	500	1,5-2M pps
до 10	до 10	<b>СКАТ-20</b>	6	48	2x10G, 4x10G	1000	3-4M pps
до 20	до 20	<b>СКАТ-40</b>	12	64	4x10G, 2x25G, 2x40G	2000	6M pps
до 30	до 30	<b>СКАТ-60</b>	18 Intel 6242R	96	8x10G, 4x25G, 2x40G, 2x100G	3000	9M pps
до 40	до 40	<b>СКАТ-80</b>	22 Intel 6248R	128	8x10G, 4x25G, 4x40G, 2x100G	4000	12M pps
до 50	до 50	<b>СКАТ-100</b>	28 Intel 6258R 26 Intel 5320 32 AMD 7502P	160	10x10G, 4x25G, 6x40G, 2x100G	5000	15M pps
до 60	до 60	<b>СКАТ-120</b>	64 AMD 7713 64 AMD 9534	192	12x10G, 6x25G, 6x40G, 2x100G	6000	18M pps
до 70	до 70	<b>СКАТ-140</b>	64 AMD 7713 64 AMD 9534	192	14x10G, 8x25G, 8x40G, 4x100G	7000	20M pps
до 100	до 100	<b>СКАТ-200</b>	64 AMD 7713 64 AMD 9534	256	20x10G, 8x25G, 8x40G, 4x100G	10000	22M pps
до 150	до 150	<b>СКАТ-300</b>	96 AMD 9654	384	24x10G, 16x25G, 10x40G, 6x100G	12000	30M pps
до 200	до 200	<b>СКАТ-400</b>	128 AMD 9754	512	16x25G, 10x40G, 8x100G	15000	45M pps

Важные моменты при подборе сервера:

1. **ПО СКАТ использует только один процессор** из-за влияния на производительность NUMA для двухпроцессорных конфигураций.

2. **При выборе CPU необходимо учитывать базовую частоту**, чем выше частота, тем больше производительность.

3. При использовании **СКАТ DPI в роли L2 BRAS (DHCP/ARP/PPPoE авторизация)** необходимо учитывать дополнительную нагрузку, связанную с анализом каждого пакета по дополнительным параметрам. Это влечет рост потребления мощностей CPU. **В этих сценариях рекомендуется увеличить количество ядер CPU на 30%.** Для лицензии СКАТ-40 взять платформу СКАТ-60.



4. **Использование 100G** интерфейсов возможно только при поставке платформы через партнера с целью контроля спецификации сервера.

5. **Использование опции Полисинг общего и виртуальных каналов, по сессии** влечет дополнительные внутренние блокировки, что снижает производительность системы до 40G суммарного трафика вне зависимости от количества ядер.

6. **Каждые 256 публичных IP адресов в NAT Pool (подсеть /24) потребляют 5GB RAM. /22 = 10GB, /21 = 20GB, /20 = 80GB, /19 = 160GB.**

# Требования для установки на VM

ПО СКАТ может быть установлено на Виртуальную Машину (VM).  
К VM предъявляются следующие требования:

- Гипервизор: VMware, KVM
- CPU не менее 4 ядер с частотой от 2,5 ГГц
- RAM от 8 ГБ
- Дисковое пространство от 20 ГБ

Проверка подготовки VM для теста:

ОС CentOS: **cat /etc/redhat-release**

```
CentOS Linux release 8.5.2111 (Core)
```

ОС VEOS: **cat /etc/\*releas\*** или **cat /etc/system-release**

```
VEOS release 8.7 (Sakhalin)
```

RAM: **cat /proc/meminfo**

```
MemTotal:      16254744 kB
```

Проверка принадлежности всех ядер к одному CPU: **grep "physical id" /proc/cpuinfo |sort -u**

```
physical id      : 0
```

Количество ядер: **grep "cores" /proc/cpuinfo |sort -u**

```
cpu cores      : 4
```

Интерфейсов должно быть не менее трех (Два для трафика и один для администрирования):  
**lspci | grep Ethernet**

```
0b:00.0 Ethernet controller: VMware VMXNET3 Ethernet Controller (rev 01)
13:00.0 Ethernet controller: VMware VMXNET3 Ethernet Controller (rev 01)
1b:00.0 Ethernet controller: VMware VMXNET3 Ethernet Controller (rev 01)
```

Для работы DPI в виртуальной среде необходимо в настройках Security виртуальных сетей, в которых состоят `in_dev` и `out_dev` разрешить:



- Promiscuous mode Accept
- MAC address changes Accept
- Forged transmits Accept

# **Системные требования для маршрутизатора Soft-Router**

В зависимости от объема маршрутной информации дополнительно потребуется 4-8 ГБ памяти.

1) если ваша карта не входит в список оттестированных, то потребуется адаптация ПО, разработка и дополнительное тестирование

2) конкретный список моделей не приводится, так как есть очень большой выбор производителей этих карт: от самого Intel до брендированных Huawei, HP, Dell, Silicom, Advantech, Lanner, Supermicro, Silicom и десятков других, а также встроенные карты на материнской плате или в составе SOC