

Table of Contents

CGNAT. Трансляция сетевых адресов для IPv4	3
Тест 1. Настройка CGNAT и NAT 1:1 через CLI	3
1. Создание услуги NAT (CLI)	4
2. Назначение услуги NAT на абонента (CLI)	4
3. Создание обратного маршрута (CLI)	5
4. Проверка прохождения трафика и ориентации интерфейсов (CLI)	5
5. Вывод информации о трансляциях (CLI)	6
Тест 2. Настройка CGNAT и NAT 1:1 через GUI	6
1. Создание услуги NAT (GUI)	6
2. Назначение услуги NAT на абонента (GUI)	8
3. Создание обратного маршрута (GUI)	8
4. Проверка прохождения трафика и ориентации интерфейсов (CLI)	9
5. Вывод информации о трансляциях (GUI)	9
Тест 3. Настройка выгрузки NAT log на внешний коллектор и локально в файл	10
Вариант 1. Ведение журнала трансляций в текстовом формате через CLI	10
Вариант 2. Экспорт трансляций на внешние коллекторы в формате IPFIX	11
Настройка журнала трансляций через GUI	11

CGNAT. Трансляция сетевых адресов для IPv4

Зачем NAT применяется на практике: Технология NAT позволяет экономить адресное пространство IPv4 и снижает вероятность взлома устройств, находящихся в сети оператора связи. На СКАТ доступна настройка двух режимов:

- CGNAT — Трансляция сетевых адресов и портов позволяет совместно использовать публичный IPv4 адрес несколькими абонентами и продлевает использование ограниченного адресного пространства IPv4.
- NAT 1:1 — Трансляция сетевого адреса 1в1 позволяет назначить абоненту с приватным IP публичный IP адрес без изменения настроек на его оборудовании и на маршрутизаторе, где он терминируется.

Проверим на тестах:

Тест 1. Настройка CGNAT и NAT 1:1 через CLI

Тест 2. Настройка CGNAT и NAT 1:1 через GUI

Тест 3. Настройка выгрузки NAT log на внешний коллектор и локально в файл

Условия тестов:



1. Установка СКАТ “в разрыв”
2. ПК с интернетом, подключенным через СКАТ.
3. СКАТ расположен между двумя L2- или L3-устройствами провайдера



Приступаем к тестированию. Действия могут выполняться как в графическом интерфейсе СКАТ, так и через CLI. Выбор способа за клиентом, в инструкции представлены оба способа

Тест 1. Настройка CGNAT и NAT 1:1 через CLI



- Создание услуги NAT
- Назначение услуги NAT на абонента
- Создание обратного маршрута
- Проверка прохождения трафика
- Вывод информации о трансляциях

1. Создание услуги NAT (CLI)

Вводим команду в командной строке:
CGNAT

```
fdpi_ctrl load profile --service 11 --profile.name cg_nat --profile.json '{  
    "nat_ip_pool" : "10.10.10.0/24", "nat_tcp_max_sessions" : 2000,  
    "nat_udp_max_sessions" : 2000 }'
```

NAT 1:1

```
fdpi_ctrl load profile --service 11 --profile.name bi_nat --profile.json '{  
    "nat_ip_pool" : "10.10.10.0/24", "nat_type": 1 }'
```

Значения в команде:

- `load profile` — создание профиля
- `service 11` — номер услуги на СКАТ, для услуги NAT это 11
- `profile.name` — название создаваемого профиля, `cg_nat` и `bi_nat`
- `profile.json '{ "nat_ip_pool" : "10.10.10.0/26", "nat_tcp_max_sessions" : 2000, "nat_udp_max_sessions" : 2000 }'` — настройки профиля в формате json:
 - `nat_ip_pool` — подсети NAT-пула через запятую. Если требуется исключить крайние адреса, можно добавить в конец ~ (10.10.10.0/24~), тогда в пуле будут адреса с 10.10.10.1 по 10.10.10.254.
 - `nat_tcp_max_sessions` — максимальное количество tcp сессий на одного абонента.
 - `nat_udp_max_sessions` — максимальное количество udp трансляций на одного абонента.
 - `nat_type` — режим работы NAT. 0 — для CGNAT, 1 — для NAT 1:1. По умолчанию 0, поэтому данное поле для CGNAT не указано.

2. Назначение услуги NAT на абонента (CLI)

CGNAT

Назначение услуги NAT на абонента возможно по IP или CIDR

Пример команды подключения услуги по IP:

```
fdpi_ctrl load --service 11 --profile.name cg_nat --ip 100.64.0.1
```

Пример подключения услуги на весь CIDR:

```
fdpi_ctrl load --service 11 --profile.name cg_nat --cidr 100.64.0.0/24
```

NAT 1:1

Пример команды подключения услуги по IP:

```
fdpi_ctrl load --service 11 --profile.name bi_nat --ip 100.64.0.1
```

Пример подключения услуги на весь CIDR:

```
fdpi_ctrl load --service 11 --profile.name bi_nat --cidr 100.64.0.0/24
```

Этих команд достаточно для настройки NAT на СКАТ. При этом СКАТ по умолчанию работает в режиме прозрачного моста, то есть создает NAT трансляции и направляет трафик в обе стороны, но не участвует в маршрутизации.

3. Создание обратного маршрута (CLI)

Чтобы обратный трафик в сторону NAT пула был смаршрутизирован к абонентам, потребуется создать маршрут к NAT-пулу на следующем за СКАТ маршрутизаторе и сделать этот маршрут известным остальным маршрутизаторам сети.

Рассмотрим ситуацию, когда на маршрутизаторах, между которыми стоит СКАТ, настроена стыковочная сеть 10.0.1.0/30, IP на интерфейсе маршрутизатора со стороны абонентов (R1) - 10.0.1.2, IP на интерфейсе маршрутизатора после СКАТ (R2) - 10.0.1.1 (см. схему).



На маршрутизаторе R2 потребуется настроить маршрут к NAT-пулу. Для cisco-like CLI настройка будет выглядеть так:

```
conf t  
ip route 10.10.10.0 255.255.255.192 10.0.1.2
```

Также потребуется настроить редистрибуцию статических маршрутов, чтобы об этоммаршруте было известно не только R2, но и в остальной сети оператора. В случае, если используется ospf:

```
router ospf 1  
redistribute static subnets metric-type 1
```

Где 1 в router ospf 1 – номер процесса OSPF на маршрутизаторе.

4. Проверка прохождения трафика и ориентации интерфейсов (CLI)

С тестового ПК провести проверку применения NAT:

- Проверить доступность роутера R2.
- Выполнить команду ping 10.0.1.2. Если R2 недоступен, то необходимо проверить ориентацию интерфейсов СКАТ.

В In интерфейс подключены абоненты, в Out интерфейс подключен интернет. Определить где какой интерфейс возможно путем перевода порта, подключенного к СКАТ, в состояние down на R1 и вывести статус интерфейсов на СКАТ.

```
fdpi_cli dev xstat |grep - -no-group-separator -B1 "Link status" |paste - - 
|sort
Device 02:00.0: Link status: link down
Device 02:00.1: Link status: link up
```

Проверить соответствие в fastdpi.conf

При необходимости изменить направление и сделать рестарт сервиса через команду

```
service fastdpi restart
```

5. Вывод информации о трансляциях (CLI)

По каждому IP возможно сделать вывод текущего состояния услуги NAT.

Просмотр через fdpi_ctrl количества активных сессий и назначенного белого адреса для конкретного серого адреса:

```
fdpi_ctrl list status --service 11 --ip 192.168.4.20
```

Результат:

Абонентские приватные IP-адреса транслируются в Публичные IP-адреса.

Тест 2. Настройка CGNAT и NAT 1:1 через GUI

- 
- Создание услуги NAT
 - Назначение услуги NAT на абонента
 - Создание обратного маршрута
 - Проверка прохождения трафика
 - Вывод информации о трансляциях

1. Создание услуги NAT (GUI)

1. Открываем раздел Управление DPI/Услуги. Вкладка CGNAT. Создаем Профиль с именем cg_nat.

The screenshot shows the 'Управление DPI' (DPI Management) section of the VAS Experts software. In the left sidebar, 'Услуги' (Services) is selected and highlighted with a red box. On the main right panel, a 'CGNAT' tab is active. A new profile is being created, with a red box highlighting the '+' button in the 'Профили' (Profiles) section. The profile details are as follows:

Профиль	Тип NAT	Статус
CGNAT профиль	CGNAT	
Описание *	cg_nat	
Тип	CGNAT	
NAT IP пул *	10.10.10.0/26	
Число TCP сессий	2000	
Число UDP сессий	2000	

At the bottom right of the profile form are 'Отменить' (Cancel) and 'Сохранить' (Save) buttons.

2. Создаем Профиль с именем bi_nat.

This screenshot shows the same 'Управление DPI' interface. The 'Услуги' (Services) item in the sidebar is highlighted with a red box. A red box also highlights the '+' button in the 'Профили' (Profiles) section. The profile details are as follows:

Профиль	Тип NAT	Статус
CGNAT профиль	1:1	
Описание *	bi_nat	
Тип	1:1	
NAT IP пул *	192.168.69.0/24	

Again, the 'Отменить' (Cancel) and 'Сохранить' (Save) buttons are at the bottom right.


3. Затем нужно активировать данную услугу в СКАТ нажатие кнопки Play. Статус поменяется на "включен".

Профили			
	Профиль	Тип NAT	Статус
<input type="text"/> Фильтр			
<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/> bi_nat	1:1	Выключен
<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/> cg_nat	CGNAT	Включен
<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/> test_nat	CGNAT	Выключен
<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/> nat_1	CGNAT	Выключен
<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Test	CGNAT	Включен

2. Назначение услуги NAT на абонента (GUI)

В том же разделе “Управление DPI/Услуги”, вкладка CGNAT.

В правой колонке “Абоненты” добавляем абонента, выбираем тип “без привязки”, вводим IP абонента, выбираем 11 услугу “CGNAT” или “NAT 1:1”, указываем галочку “Да” включить, выбираем профиль, нажимаем “Применить” и “Сохранить”.



Этих команд достаточно для настройки NAT на СКАТ. При этом СКАТ по умолчанию работает в режиме прозрачного моста, то есть создает NAT трансляции и направляет трафик в обе стороны, но не участвует в маршрутизации.

3. Создание обратного маршрута (GUI)

Действия те же, что и в п. 3 настройки через CLI

4. Проверка прохождения трафика и ориентации интерфейсов (CLI)

С тестового ПК провести проверку применения NAT:

- Проверить доступность роутера R2.
- Выполнить команду ping 10.0.1.2. Если R2 недоступен, то необходимо проверить ориентацию интерфейсов СКАТ.

В In интерфейс подключены абоненты, в Out интерфейс подключен интернет.

Определить где какой интерфейс возможно путем перевода порта, подключенного к СКАТ, в состояние down на R1 и вывести статус интерфейсов на СКАТ.

Network performance statistics table:

Устройство	Состояние	Up	Down
03:00.0 - 04:00.0	Down	count=0, lost: n/a (0 ticks)	count=1, lost: 2024/11/26 12:23:23, -340:30:03.616 (5878568875662080 ticks)
04:00.0	Down	count=0, lost: n/a (0 ticks)	count=1, lost: 2024/11/26 12:23:23, -340:30:03.440 (5878559028161376 ticks)

Проверить соответствие в fastdpi.conf

При необходимости изменить направление и сделать рестарт сервиса через команду

```
service fastdpi restart
```

Network configuration interface showing interface modes and parameters.

5. Вывод информации о трансляциях (GUI)

По каждому IP возможно сделать вывод текущего состояния услуги NAT (GUI)

The screenshot shows a network configuration interface for a CGNAT profile. At the top, tabs for 'Профиль' (Profile), 'Пинг' (Ping), 'Авторизация' (Authorization), and 'L2-свойства' (L2-properties) are visible. The 'Профиль' tab is selected. In the 'Профиль' section, the 'Тип привязки' (Mapping type) is set to 'Без привязки' (No mapping), and the 'IP-адрес *' (IP address *) is set to '192.168.93.228'. Below this, there's a table titled 'Услуги' (Services) with several entries. One entry for 'CGNAT' has the 'Подключена' (Enabled) checkbox checked ('Да') and the 'Профиль' dropdown set to 'cg_nat'. A small modal window is open over this row, also showing 'cg_nat' in its dropdown. At the bottom of the main interface, there are buttons for 'Закрыть' (Close) and 'Применить' (Apply). The modal window also has 'Закрыть' and 'Сохранить' (Save) buttons.

Результат:

Выводится информация по трансляции приватного адреса в публичный.

Тест 3. Настройка выгрузки NAT log на внешний коллектор и локально в файл



- Журналирование в текстовом формате
- Экспорт во внешние коллекторы

Работа с NAT log возможна в двух вариантах: запись локально в файл или выгрузка на внешний коллектор.

Вариант 1. Ведение журнала трансляций в текстовом формате через CLI

Для записи NAT трансляций в текстовый лог на сервере СКАТ в конфигурационном файле `/etc/dpi/fastdpi.conf` настраиваются следующие параметры:

```
ajb_save_nat=1  
ajb_save_nat_format=ts:ssid:event:login:proto:ipsrc:portsrc:ipsrcpostnat:por
```

```
tsrcpostnat:ipdst:portdst  
ajb_nat_path=/var/dump/dpi  
ajb_nat_ftimeout=30
```

где:

- ajb_save_nat=1 — активировать запись трансляций в текстовый лог
- ajb_nat_path=/var/dump/dpi — место размещения файлов с записью логов (по умолчанию /var/dump/dpi)
- ajb_nat_ftimeout=30 периодичность записи
- ajb_save_nat_format=ts:ssid:event:login:proto:ipsrc:portsrc:ipsrcpostnat :portsrcpostnat:ipdst:portdst — список и порядок записываемых полей, где:
 - ts — timestamp (временная метка)
 - ssid — идентификатор сессии (для связи с данными Netflow/IPFIX по объемам)
 - event — событие (создание или удаление сессии)
 - login — логин абонента
 - ipsrc — IP адрес источника запроса (абонента)
 - portsrc — порт источника запроса (абонента)
 - ipsrcpostnat — IP адрес источника запроса (абонента) после NAT трансляции
 - portsrcpostnat — порт источника запроса (абонента) после NAT трансляции
 - ipdst — IP адрес получателя запроса (хоста)
 - portdst — порт получателя запроса (хоста)



Файловая система для записи логов должна быть быстрой и локальной (никаких NFS и других remote), данный вариант журналирования рекомендуется только в целях кратковременной диагностики

Вариант 2. Экспорт трансляций на внешние коллекторы в формате IPFIX

Для анализа данных по совершенным NAT трансляциям на внешних системах можно экспортить эти данные по сети в формате ipfix (aka netflow v10). Экспорт NAT трансляций настраивается следующими параметрами:

```
ipfix_dev=em1  
ipfix_nat_udp_collectors=1.2.3.4:1500,1.2.3.5:1501  
ipfix_nat_tcp_collectors=1.2.3.6:9418
```

где:

- em1 — имя сетевого интерфейса для экспорта
- ipfix_nat_udp_collectors — адреса udp коллекторов
- ipfix_nat_tcp_collectors — адреса tcp коллекторов

Настройка журнала трансляций через GUI

Открываем раздел Управление DPI/Конфигурация. Добавляем в режиме редактора параметры записи локально в файл или выгрузки на внешний коллектор. Сохраняем и делаем рестарт сервиса.

The screenshot shows the VAS Experts management interface. The top navigation bar includes 'VAS Experts' logo, 'Управление DPI' (Management), 'Test_DPI-00', and 'Конфигурация' (Configuration). On the far right are icons for user profile, notifications, and help.

The left sidebar has sections: 'Поиск' (Search), 'Управление DPI' (selected), 'Производительность' (Performance), 'Конфигурации' (selected), 'Приоритизация по протоколам' (Protocol Prioritization), 'Приоритизация по АБН' (ABN Prioritization), and 'Логи' (Logs).

The main content area is titled 'Конфигурация' (Configuration) and contains a table with the following rows:

	Сохранить	Форма	Редактор
82	об_save_not-1		
83	об_save_not_format=т;ssid.event.login.proto:ipsrc:portsrc:ipsrcpostnot:portsrcpostnot:ipdst:portdst		
84	об_not_path=/var/dump/dpi		
85	об_not_ftmeout=30		
86			
87	ipfix_dev=em1		
88	ipfix_not_udp_collectors=1.2.3.4:1501,1.2.3.5:1501		
89	ipfix_not_tcp_collectors=1.2.3.6:9419		
90			
91			
92			
93			
94			
95			