


Содержание

- Управление оборудованием 3
 - Добавить (подключить) новый сервер* 3
 - Отредактировать настройки подключения* 5
 - Удалить сервер из списка подключенных* 6

Управление оборудованием

Для перехода в раздел нажмите пункт меню Администратор, затем нажмите пункт меню Оборудование.




В данном разделе вы можете

1. Добавить новый сервер
2. Отредактировать настройки подключения
3. Удалить сервер из списка подключенных

Добавить (подключить) новый сервер

Для подключения нового оборудования нажмите кнопку **Плюс**.



Откроется стандартная форма настроек подключения.

Настройки оборудования

Название *	Тип оборудования
DPIUI2 сервер (GUI)	DPIUI2 сервер (GUI) ▼
Хост *	Порт *
127.0.0.1	22
Логин *	Пароль *
dpiui2su	
Sudo пользователь	
☒	

Отменить Сохранить

В данной форме укажите:

1. **Название** – удобное название вашего сервера
2. **Тип оборудования** – выберите из списка доступных [оборудование.тип_оборудования.png](#)
3. **Хост** – укажите IP адрес или имя хоста. Хост должен быть доступен с сервера GUI.
4. **Порт** – порт для подключения по SSH
5. **Логин** – логин пользователя с правами sudo или root
6. **Пароль** – пароль пользователя
7. **Флаг Sudo** – указывает на то, что при подключении происходит переход в режим sudo. В подавляющем большинстве этот флаг должен быть установлен. Если указан root в качестве логина, Sudo флаг устанавливать не требуется.

Нажмите кнопку **Сохранить**.

Если вы выбрали Тип оборудования “FastDPI сервер”, откроется расширенная форма

Настройки оборудования

Название *

SSG Mini

Тип оборудования

FastDPI сервер

▼

Хост *

192.168.1.184

Порт *

22

Логин *

dpisu

Пароль *

Sudo пользователь

☒

Настройки синхронизации

Синхр. стат. логов

☒

Синхр CGNAT

☒

Синхр. абонентов

☒

Синхр. статусов абонентов

☒

Настройки ipfix

Идентификатор на ipfix коллекторе

0

Отменить

Сохранить

где есть дополнительные опции

1. Синхронизация стат. логов – включает периодическую загрузку и обработку стат. лога для отображения данных в разделе Производительность
2. Синхронизация абонентов – включает периодическую загрузку списка абонентов, подключенных услуг и тарифов
3. Синхронизация CGNAT - включает периодическую загрузку и обработку статистики утилизации CGNAT пулов
4. Синхронизация статусов абонентов - включает периодическую загрузку статусов абонентов: авторизован / не авторизован на BRAS
5. Идентификатор на ipfix коллекторе – число. Позволяет смотреть (отличать) статистику в разделе QoE Аналитика в разрезе DPI.

Отредактировать настройки подключения

Для изменения настроек подключения к серверу, нажмите кнопку Редактировать напротив нужной записи в списке оборудования

Администратор > Оборудование		
+		
Оборудование		
	ИД	Название
	🔍 Фильтр	🔍 Фильтр
☒	1	DPIUI2 сервер (GUI)
☒	2	QoE Stor
☒	3	SSG Mini
☒	4	Pcrf Mini
☒	5	SSG.VM
☒	6	SSG.VM.local
☒	7	SitesClsfr
☒	10	SSG.A.A

откроется форма редактирования настроек оборудования. Смотрите раздел [Добавить \(подключить\) новый сервер](#).

Отредактируйте настройки подключения. Нажмите Сохранить.

Удалить сервер из списка подключенных

Для удаления сервера из списка оборудования, нажмите кнопку Удалить напротив нужной записи в списке оборудования

		
	Логин	
	 Фильтр	
	dpisu2su	
	dpisu	
	dpisu	
	dpisu	
	dpisu	
	root	
	dpisu	
	dpisu	

После подтверждения оборудование будет удалено!