

Содержание

Обновление платформы DPI до версии 11.0	3
<i>Инструкция по обновлению</i>	4

Обновление платформы DPI до версии 11.0

Изменения в версии 11.0 Foundation ¹⁾

1. Добавлена поддержка сигнатур, определяемых пользователями на основе SNI, IP[:PORT] или SUBNET
2. Добавлена запись трафика в СХД ("закон Яровой")
3. Добавлены протоколы
FACETIME,NORD_VPN,EXPRESS_VPN,PRIVATETUNNEL_VPN,VPNUNLIMITED,PSIPHON3,CLUBHOUSE,TLS_UNKNOWN,QUIC_IETF,SPEEDTEST
4. Изменено : по 12 услуге пишутся данные в рсар и после детектирования закрытия сессии
5. [dpi engine] Add configurable IP recheck timeout
6. [sorm engine] New config prmt for amount of meta_parser
7. Изменено : Если задан параметр ssl_reply в версию протокола ставим значение из протокола content_type=0x16
8. Изменено : определение протоколов ssl_unknown и tls_unknown определяется как : sni пусто и cname пусто - смотрим версию заголовка ServerHello (из первых 5-ти байтов). Если версия <=0x0300 - это ssl_unknown иначе это tls_unknown. Если задан параметр tls13_unknown - всегда смотрим ServerHello и если там версия 0x0304 это всегда протокол tls_unknown (независимо от sni/cname)
9. Исправлено : в файлах layout в поле flags ставится значение : 2 - если это служебная запись или не определено еще flow иначе устанавливаем 1- dir_data
10. Изменено : если задан параметр ssl_parse_reply происходит поиск cname
11. Изменено : В формат ajb_save_sslreply_format добавлены 3 новые поля tphost (тип хоста - всегда 2), host (cname), evers - версия из Extensions (определяется только если задан параметр tls13_unknown=1 иначе 0).
12. Изменено : Формат clickstream передачи ssl-reply. Добавлены поля : 1011 - type_host - число лежит в host - всегда 2 и 1005 cname
13. Изменено : сообщения при трассировке вида
DPI(DEF_PROTO,CHANGE_PROTO,STORED_PROTO) - добавлено поле cntr_fin, direction
14. Исправлено : после закрытия соединения не помещалась запись в short очередь для tcp
15. Добавлено : при трассировке для TCP соединений сообщения добавлено сообщение об изменении очереди (short/long)
16. Изменено : формат вывода команды fdpi_cli dump flow cache
17. Добавлено : параметр ajb_save_fragment - задает запись фрагментированных пакетов в рсар
18. Изменено : разбор протокола TLS
19. [pcrf][DHCP] Fixed: передача opt82 circuit/remote id в аккаунтинг
20. Добавлено : для storage_agent параметр engine_bind_cores который задает привязку потоков записи к ядрам
21. [BRAS][DHCPv6] Fixed: падение на пакете DHCP-Confirm без указания IPv6-адресов в IA_NA-опции
22. Fixed: режим tap_mode=1 - не должно быть отправки пакетов
23. Fixed: крах при разборе L2-заголовков для ether_type=0xFFFF
24. [PCRF][framed-pool] Fixed: при добавлении в уже существующую опцию opt125 не учитывалось, что dhcp_poolname_opt=0 - это то же самое, что и dhcp_poolname_opt=2. Это приводило к добавлению opt125 для VasExperts при dhcp_poolname_opt=0
25. [BRAS][ARP] Добавлено: поддержка режима сегментирования абонентов в общем VLAN на

сети доступа(изоляция абонентов на коммутаторе, т.е. абонам не доставляется трафик между друг другом даже в одном влане) Добавлен fastdpi.conf-параметр
bras_arp_vlan_segmentation: Учитывается только при установленном флаге 1 в
bras_arp_proxy для ARP-запросов от одного абонента другому. off (типичный случай) -
абоненты А и В в одном VLAN могут взаимодействовать между собой напрямую, СКАТ не
обрабатывает ARP-запрос от абонента А "who has target abonent B IP" on - на коммутаторе
включена изоляция абонентов, находящихся в одном VLAN, поэтому СКАТ должен сам
ответить на ARP-запрос от абонента А "who has target abonent B IP"

26. [cfg] Fixed: не учитывалось значение параметра set_packet_priority в fastdpi.conf
27. Изменено : статистика SDS_AGENTS_ - добавлено суммарное кол-во ошибок и процент
28. Изменено : поддержка нескольких очередей SDS_AJB
29. Добавлено : параметры sds_ajb_num - кол-во очередей sds_ajb (default 1)
sds_ajb_bind_cores - задает ядра к которым надо привязывать потоки. Если не задан -
ядра назначаются автоматом. Пример sds_ajb_bind_cores=1:1:2:2

Изменения в версии 11.1 Foundation

1. [fastpcrf] Fixed: передача opt82 в аккаунтинг при L3 auth
2. [pcrf] Fixed: передача значения атрибута opt82 remoteld в аккаунтинг
3. [pcrf] Added: возможность задания атрибутов для opt82.Новые параметры в fastpcrf.conf:
attr_opt82_remoteid=vendorId.attrId где vendorId - id вендора. Если vendorId != 0, то
значение передается в VSA-атрибуте. Если vendorId == 0, то значение передается в
обычном Радиус-атрибуте (не-VSA) attrId - id атрибута, число от 1 до 255. Если эти
параметры не заданы, то opt82 передается в следующих атрибутах: acct: circuitId: ADSL
VSA 3561.1, remoteld: ADSL VSA 3561.2 auth: circuitId: VasExperts VSA 43823.39, remoteld:
VasExperts VSA 43823.33 Пример задания: attr_opt82_remoteid=15.34
attr_opt82_circuitid=15.35
4. [dpi] Добавлены протоколы
ZOOM,NETFLIX,TIKTOK,TWITCH,INSTAGRAM,TWITTER,LINKEDIN,AMAZON VIDEO,APPLE
STORE,APPLE ICLOUD,APPLE UPDATES,APPLE PUSH,APPLE SIRI,APPLE MAIL
5. [dpi] Название протокола GOOGLEVIDEO изменено на YOUTUBE
6. [dpi] Улучшена надежность диссектора http протокола при большом количестве
потерь/ретрансмиссий
7. [dpi] Исправлена ошибка reload при настройке lag

Инструкция по обновлению

Проверить текущую установленную версию можно командой

```
yum info fastdpi
```

[Инструкция по обновлению](#)

Откат на 11:

```
yum downgrade fastdpi-11.0 fastpcrf-11.0 fastradius-11.0
```

После обновления или смены версии требуется рестарт сервиса:

```
service fastdpi restart
```



Если используются PCRF и/или Radius их тоже надо рестартовать, для рестарта pcrf
препочтилен следующий порядок:

```
service fastdpi stop  
setvice fastpcrf restart  
service fastdpi start
```



Не проводите обновления ядра Linux. В новых версиях ядра может быть нарушена
бинарная совместимость с Kernel ABI и сетевой драйвер после обновления не загрузится. Если
вы все-таки произвели обновление, то на время решения проблемы настройте в загрузчике
grub загрузку прежней версии ядра (в файле /etc/grub.conf установите параметр default=1).

Если при обновлении появляется сообщение, что обновление не найдено или возникают
проблемы с зависимостями, то перед обновлением выполните команду

```
yum clean all
```

Посмотреть, что было нового в [предыдущей версии](#).

¹⁾
Стабилизация основания для дальнейшего развития: мобильные сети, аналитика, DDOS
защита, LI, AI

