

Содержание

Управление услугами	3
<i>Синтаксис команд</i>	3
<i>Список услуг</i>	4
<i>Примеры</i>	4
<i>Настройка блокировки протоколов TCP и UDP</i>	5
<i>Подключение дополнительных опций через Личный кабинет</i>	6

Управление услугами

Управление абонентами осуществляется с помощью утилиты `fdpi_ctrl`.



Рекомендуем использовать [Именованные профили - не актуально](#), что упростит управление услугами.

Синтаксис команд

Общий формат команд:

```
fdpi_ctrl команда --service идентификатор_услуги [список_IP] [список_LOGIN]
```

Расшифровка параметров команды:

Параметр	Описание, возможные значения и формат	Примечание
команда	Значения: 1. <code>load</code> — загрузить данные 2. <code>del</code> — удалить. Для <code>--service</code> нужно задать идентификатор_услуги 3. <code>list</code> — показать информацию по заданному списку список_IP или всю информацию, если задан аргумент <code>all</code> .	В командах <code>list</code> , <code>del</code> вместо списка IP/LOGIN можно задавать <code>all</code> , что значит применить команду для всех.
идентификатор_услуги	Числовой ID, соответствующий услуге из списка	
список_IP	Значения: 1. <code>--file</code> — файл со списком IP 2. <code>--ip</code> — одиночный IP, формат: <code>192.168.0.1</code> 3. <code>--ip_range</code> — интервал IP (включает границы), формат: <code>192.168.0.1-192.168.0.5</code> 4. <code>--cidr</code> — IP с портом, формат: <code>192.168.0.0/30</code> , <code>5.200.43.0/24~</code> (вариант указания CIDR с исключенными крайними адресами)	Из диапазона CIDR можно исключить крайние адреса (по соглашению о бесклассовой адресации — это адреса шлюза и широковещательный), добавив в определение диапазона символ <code>~</code> в конце определения CIDR, например <code>-cidr 5.200.43.0/24~</code>
список_LOGIN	Значения: 1. <code>--file</code> — файл со списком логинов 2. <code>--login</code> — одиночный логин, формат: <code>USER1</code> , <code>"FIRST_NAME LAST_NAME"</code> (вариант указания логина с экранированием спецсимволов)	<code>"USER1"</code> — вариант задания <code>login</code> в двойных кавычках <code>'USER2'</code> — вариант задания <code>login</code> в одинарных кавычках



Строка, начинающаяся с символа # — это комментарий.

Список услуг



При активации услуг блокировки (4, 16, 49) блокируется только TCP трафик. Чтобы заблокировать и UDP трафик, необходимо [включить параметр udp_block](#).

ID	Краткое описание	Ссылка на подробное описание
1	бонусная программа	Описание
2	реклама	Описание
3	блокировка рекламы	Описание
4	фильтрация по черному списку	Описание
5	белый список и Captive Portal	Описание
6	уведомление через HTTP redirect	Описание
7	кэширование	Описание
8	пройдена DDOS защита	Описание
9	RADIUS accounting / сбор netflow статистики для биллинга	Описание
10	DDOS защита	Описание
11	CGNAT и NAT 1:1	Описание
12	запись трафика в PCAP	Описание
13	мини Firewall	Описание
14	отведение трафика на TAP интерфейс	Описание
15	спецабонент (весь трафик помещается в cs0, не применяется фильтрация (4 услуга) для vChannel и общего канал)	Описание
16	белый список и переадресация на Captive Portal без доступа в интернет	Описание
17	зеркалирование трафика в заданный VLAN	Описание
18	полисинг по сессии для определенных протоколов и определение классов трафика на уровнях канала и абонента	Описание
19	подмена DNS ответов, в планах: перенаправление DNS запросов на DNS сервер провайдера	Описание
49	блокировка IPv6 трафика	Описание
50	участник маркетинговой компании с уведомлением через HTTP redirect	Описание
51	зарезервировано (внутренняя услуга)	
254	VRF	Описание

Примеры

1. Подключить услугу:

```
fdpi_ctrl load --service 9 --ip 192.168.0.1
```

```
#или
fdpi_ctrl load --service 9 --login USER1
```

2. Отключить услугу:

```
fdpi_ctrl del --service 9 --ip 192.168.0.1
```

3. Получить список с подключенной услугой:

```
fdpi_ctrl list all --service 9
```

4. Получить информацию по конкретному IP:

```
fdpi_ctrl list --service 9 --ip 192.168.0.1
```

5. При задании списка IP можно одновременно задать несколько опций --file, --ip, --ip_range, --cidr:

```
fdpi_ctrl list --service 9 --ip 192.168.0.1 --ip 192.168.0.2 --file
fip_1.txt --ip_range 192.168.0.3-192.168.0.6 --login USER1
```

Операция применится для всех указанных элементов, по которым не произошло ошибки.



При возникновении ошибки отката внесенных изменений не происходит!

6. Подключение услуг с именованными профилями:

```
fdpi_ctrl load --service 4 --profile.name blocked --login Test
```

7. Вывести список всех профилей по услуге:

```
fdpi_ctrl list all profile --service 5
```

Настройка блокировки протоколов TCP и UDP

Параметр `udp_block` отвечает за блокировку протокола UDP. Если в конфигурационном файле DPI `/etc/dpi/fastdpi.conf` есть этот параметр — то происходит блокировка TCP+UDP, если нет — блокируется только TCP.

Чтобы начать блокировать протоколы UDP (например, QUIC), необходимо добавить в конфигурационный файл параметр `udp_block` со значением 2 или 3 (начать блокировку после двух или трёх прошедших пакетов). Такие значения устанавливаются так как бывает, что проходит большое количество одиночных пакетов, которые не учитываются в трафике, но могут вызвать сильную нагрузку на DPI.

```
udp_block=3
```

Добавление параметра не требует рестарта DPI, достаточно сделать `reload`:

```
service fastdpi reload
```

Подключение дополнительных опций через Личный кабинет



Подробнее о Личном кабинете и получении доступа к нему: [Личный кабинет для клиентов VAS Experts](#)

Для подачи заявки на подключение доп.опций через Личный кабинет нужно:

1. Перейти в раздел “Мои лицензии”
2. Выбрать из списка лицензию, для которой требуются доп.опции
3. Выбрать необходимые опции из списка доступных
4. Нажать “Отправить заявку”

Мои лицензии

GUI и QoE аналитика ▶

СКАТ-4-COMPLETE ▶
my_operator

СКАТ-2-ENTRY ▶
my_operator2

ИСТОКИAS
СКАТ-10-COMPLETE ▶
my_operator.pAzclr0...DR0

СКАТ-10-COMPLETE ▶
my_operator.pAzclr0...9cP

ИСТОКИAS
СКАТ-10-COMPLETE ▶
my_operator.pAzclr0...Pm

СКАТ-10-COMPLETE ▶
my_operator.pAzclr0...H52

ИСТОКИAS
СКАТ-10-COMPLETE ▶
my_operator.pAzclr0...G0d

СКАТ-10-COMPLETE ▶

СКАТ-10-COMPLETE ▶

Постоянная лицензия

СКАТ-2-ENTRY

Contact_ID my_operator2

UUID b4134d56-24ed-...dc6

Лицензируемый трафик

Входящий 1 Gb Нет превышений

Исходящий 1 Gb Нет превышений

DPI BRAS CG-NAT WEB-фильтр AntiDDoS

Подключено:

- ✓ Поддержка режимов Bypass, On-stick, LAG
- ✓ Фильтрация по реестру запрещенных сайтов и черный список

Доступно для подключения:

- ✓ Сбор и выгрузка статистики по протоколам и направлениям в формате IPFIX
- ✓ Мини Firewall для блокировки по портам
- + Автозащита от DDoS атак
- + Контроль DNS запросов

Выберите новые опции для своего СКАТ и отправьте заявку.
Можно проконсультироваться с менеджером и протестировать бесплатно.

Отправить заявку Выбрано (2)

5. Заполнить данные и отправить заявку



Заявка на коммерческое предложение

Имя*

Геннадий Крокодилов

Контактный телефон*

+7 (495)-234-44-99

Почта*

gk@myoperator.ru

Комментарий*

Прошу подключить к лицензии выбранные опции.

Список выбранных опций:

- ✓ Сбор и выгрузка статистики по протоколам и направлениям в формате IPFIX
- ✓ Мини Firewall для блокировки по портам

Убедитесь, что все интересующие Вас опции находятся в списке. При необходимости закройте форму и вернитесь к выбору

Отправить