

# Содержание

<b>Обработка трафика по VLAN</b> .....	3
<b>VLAN Rule</b> .....	4
Типы правил .....	4
Синтаксис описания диапазонов VLAN/QinQ .....	4
Приоритет правил .....	4
Управление .....	5



# Обработка трафика по VLAN



Данные `vlan group` перенесены из UDR в SDR. Глобальные правила для `vlan drop`, `vlan pass`, `vlan hide`, `vlan permit`, заданные прежней CLI-командой `vlan group`, сконвертированы и перенесены из UDR в SDR с удалением из UDR.

1. Дроп трафика без анализа из конкретного VLAN:

```
fdpi_cli vlan group <id> drop
```

2. Дроп трафика с предварительным анализом, но без передачи в статистике Netflow из конкретного VLAN (Используется для работы с асимметричным трафиком, когда на площадку подается дубль трафика с другой площадки. Необходимо провести анализ и дропнуть трафик, чтобы он не попал в статистику):

```
fdpi_cli vlan group <id> hide
```

3. Пропуск трафика без какого-либо анализа из конкретного VLAN:

```
fdpi_cli vlan group <id> pass
```

4. Вывод существующих настроек в UDR:

```
fdpi_cli vlan group 0 show all
```

Пример вывода команды:

```
fdpi_cli vlan group 0 show all
<proto> <vlan> <service-name> <policy> <delay>
all 4000 * hide 0
all 4002 * hide 0
all 4003 * hide 0
```

В данном примере видно, что все протоколы, относящиеся к VLAN 4000, 4002, 4003 попадают под влияние `hide`, то есть трафик с одной площадки дублируется на другую площадку.

5. Вывод всех свойств для группы с конкретным id:

```
fdpi_cli vlan group <id> show all
```

Здесь `id` — номер VLAN, для которого нужно вывести информацию по Service-Name.



Подробнее в разделе [Настройка Service-Name для VLAN](#)

# VLAN Rule

VLAN Rule позволяет гибко управлять сетевым трафиком на уровне VLAN и QinQ, назначать определенные политики обработки пакетов для отдельных VLAN, диапазонов VLAN или QinQ-туннелей.

## Типы правил

Поддерживаются следующие типы правил:

- `dhcp` — управляет обработкой DHCP-запросов.
  - `dhcp enable` — разрешить обработку DHCP-запросов в данном VLAN/QinQ.
  - `dhcp disable` — запретить обработку DHCP. Все DHCP-пакеты в этом VLAN/QinQ будут отбрасываться.
- `perm` — определяет базовую обработку всего трафика в VLAN/QinQ.
  - `drop` — полностью отбрасывать все пакеты.
  - `pass / accept` — пропускать пакеты для дальнейшей обработки в системе.
  - `hide` — (специфичное действие системы, например, скрыть VLAN от широковещательных запросов).

## Синтаксис описания диапазонов VLAN/QinQ

Правила применяются к диапазонам, которые задаются в следующем формате:

- Для одиночного VLAN: 156
- Для диапазона VLAN: 56 - 78 (VLAN с 56 по 78 включительно)
- Для любого VLAN: \* или any
- Для QinQ:
  - 67.\* или 67.any — S-VLAN=67, любой C-VLAN.
  - \*.68 или any.68 — любой S-VLAN, C-VLAN=68.
  - \*.\* или any.any — любой QinQ.
  - 12-156.78-90 — диапазон S-VLAN [12..156], диапазон C-VLAN [78..90].
  - 609.1-199 — S-VLAN=609, диапазон C-VLAN [1..199].



Правила для обычных VLAN (67) и QinQ (67.\*) являются независимыми и не пересекаются.

## Приоритет правил

Если диапазоны нескольких правил пересекаются, система определяет итоговое действие по принципу "от общего к частному":

1. Сначала применяются правила с самыми широкими диапазонами (например, 1-4095 или any.any).
2. Затем правила с более узкими диапазонами (например, 100-200) могут переопределить

действие, заданное общими правилами.

### Пример:

Следующие правила создадут политику: "Запретить DHCP для всех VLAN в диапазоне 300-700, но разрешить его для VLAN 645 и диапазона 430-439".

```
vlan rule add 300-700 dhcp disable  
vlan rule add 645 dhcp enable  
vlan rule add 430-439 dhcp enable
```

## Управление

- `vlan rule add` — добавление нового правила в SDR
- `vlan rule modify` — изменение существующего правила в SDR
- `vlan rule delete` — удаление правила из SDR
- `vlan rule show` — показывает все правила для указанного VLAN/QinQ
- `vlan rule dump` — выводит дамп всех правил в SDR
- `vlan rule purge vlan/qinq/all` — очистка SDR VLAN/QinQ или обоих
- `vlan rule apply` — применение правил; по умолчанию правила применяются спустя 5 минут после последней модификации SDR



При использовании \* в CLI для QinQ-диапазонов рекомендуется заключать выражение в кавычки (например, '\* .68' ) или использовать ключевое слово any (например, any .68), чтобы избежать некорректной интерпретации символа \* оболочкой bash.

**Особенности применения изменений:** Изменения правил, внесенные командами `add`, `modify` или `delete`, сохраняются в SDR и автоматически применяются системой спустя 5 минут после последней модификации. Команда `vlan rule apply` позволяет применить их принудительно, но не чаще одного раза в минуту.