

Содержание

IPFIX/NetflowV9 коллектор ipfixreceiver2	3
Введение	3
Установка и обновление	3
CentOS	3
Файлы поставки	3
Параметры запуска программы	5
Конфигурация	5
Обработка сигнала NUP	8
Примеры конфигураций	8

IPFIX/NetflowV9 коллектор ipfixreceiver2

Введение

ipfixreceiver2 представляет из себя IPFIX/NetflowV9 коллектор со следующим функционалом:

- Позволяет сохранять полученные данные в необходимом формате в текстовый файл.
- Позволяет реплицировать полученные данные на другие IPFIX коллекторы.

Установка и обновление

CentOS

1. Подключите репозиторий VAS Experts аналогично п.1 инструкции [установки DPI](#).
2. Подключите репозиторий [EPEL](#)
3. Установите ipfixreceiver2:

```
yum install -y ipfixreceiver2
```

4. Для обновления ipfixreceiver2 выполните команду:

```
yum update -y ipfixreceiver2
```

Файлы поставки

- Файлы с описанием типов полей данных ipfix:

```
/etc/rcollector/xml/ipfix_raw.xml - Типы полей данных ipfix для fullflow.  
/etc/rcollector/xml/ipfix_url.xml - Типы полей данных ipfix для clickstream (http запросы).  
/etc/rcollector/xml/ipfix_sip.xml - Типы полей данных ipfix для sip соединений.  
/etc/rcollector/xml/ipfix_aaa.xml - Типы полей данных ipfix для aaa событий.  
/etc/rcollector/xml/ipfix_nat.xml - Типы полей данных ipfix для nat событий.
```

- Примеры конфигурационных файлов с описанием моделей импорта и экспорта данных ipfix:

```
/etc/rcollector/ipfixreceiver_raw.ini - Импорт и экспорт данных ipfix для fullflow.  
/etc/rcollector/ipfixreceiver_raw_new.ini - Импорт и экспорт данных ipfix
```

для fullflow для СКАТ версии 8.1 и выше.

/etc/rcollector/ipfixreceiver_url.ini - Импорт и экспорт данных ipfix для clickstream.

/etc/rcollector/ipfixreceiver_sip.ini - Импорт и экспорт данных ipfix для sip соединений.

/etc/rcollector/ipfixreceiver_aaa.ini - Импорт и экспорт данных ipfix для aaa событий.

/etc/rcollector/ipfixreceiver_nat.ini - Импорт и экспорт данных ipfix для nat событий.

- Исполняемый файл:

```
/usr/bin/ipfixreceiver2
```

CentOS 6

- Скрипты для запуска процессов импорта и экспорта данных ipfix:

/etc/init.d/ipfix_raw - Скрипт запуска ipfixreceiver2 с конфигурационным файлом /etc/rcollector/ipfixreceiver_raw.ini.

/etc/init.d/ipfix_url - Скрипт запуска ipfixreceiver2 с конфигурационным файлом /etc/rcollector/ipfixreceiver_url.ini.

/etc/init.d/ipfix_sip - Скрипт запуска ipfixreceiver2 с конфигурационным файлом /etc/rcollector/ipfixreceiver_sip.ini.

/etc/init.d/ipfix_aaa - Скрипт запуска ipfixreceiver2 с конфигурационным файлом /etc/rcollector/ipfixreceiver_aaa.ini.

CentOS 7

- Сервисные файлы для запуска процессов импорта и экспорта данных ipfix:

/usr/lib/systemd/system/ipfix_raw.service - Сервисный файл для запуска ipfixreceiver2 с конфигурационным файлом

/etc/rcollector/ipfixreceiver_raw.ini.

/usr/lib/systemd/system/ipfix_url.service - Сервисный файл для запуска ipfixreceiver2 с конфигурационным файлом

/etc/rcollector/ipfixreceiver_url.ini.

/usr/lib/systemd/system/ipfix_sip.service - Сервисный файл для запуска ipfixreceiver2 с конфигурационным файлом

/etc/rcollector/ipfixreceiver_sip.ini.

/usr/lib/systemd/system/ipfix_aaa.service - Сервисный файл для запуска ipfixreceiver2 с конфигурационным файлом

/etc/rcollector/ipfixreceiver_aaa.ini.

Параметры запуска программы

Программа ipfixreceiver2 имеет следующие параметры запуска:

```
usage: ipfixreceiver2 <-f config file> [options]
где
--daemon                Запуск программы в фоновом режиме.
--umask=mask            Установить umask (восьмиричн., по умолчанию 027).
--pidfile=path         Путь к pid файлу.
-h, --help              Вывести краткую справку.
-fFILE, --config-file=FILE Путь к конфигурационному файлу.
-v, --version           Вывести версию программы.
```

Конфигурация

Параметры работы программы задаются в .ini файле.

Секция [connect]

В данной секции задаются параметры для приема данных ipfix.

- protocol - IP протокол (tcp или udp)



При использовании протокола udp необходимо убедиться, что размер ipfix записи не превышает размер MTU (clickstream данные можно принимать только по протоколу tcp).

- host - интерфейс, на котором будет осуществляться прием данных
- port - номер порта
- flow_type - тип принимаемого потока: ipfix или netflow9. В случае использования netflow9 protocol может быть только udp.

Секция [dump]

В данной секции задаются параметры дампа принятых данных в файл.

- delimiter - символ разделителей данных в файле.
- rotate_minutes - через сколько минут закрывать временный файл и переименовывать его в постоянный.
- rotate_flows - через какое количество ipfix записей закрывать временный файл и переименовывать его в постоянный. 0 - отключение данного вида ротации.
- dumpfiledir - каталог для размещения файлов с дампом. В случае отсутствия данного параметра возможна работа программы в режиме репликации ipfix данных (начиная с версии 0.2.6) без сохранения в файлы.
- fileprefix - префикс имени файла с дампом.
- rotateformat - формирует имя файла с дампом.

- extension - расширение файла с дампом.
- temp_file_suffix - суффикс имени временного файла.
- processcmd - команда для запуска при ротации файла. %s задает имя постоянного файла с дампом.
- detach_child - если true, то процесс processcmd отвязывается от процесса ipfixreceiver'a.
- decode_url - декодировать символы в url при использовании decodepath.
- decode_host - декодировать idna в имени хоста при decodehost.
- decode_referer - декодировать idna в referer при decodereferer.
- reopen_time - через сколько секунд будет предпринята попытка открыть файл для записи дампа после возникшей ошибки с файлом. По умолчанию 30 секунд.
- checkdir - проверять ли на существование dumpfiledir и в случае отсутствия создать каталог (создаются все каталоги из dumpfiledir). По умолчанию true.
- fw_max_elements_in_queue - количество элементов, при котором они отправляются в очередь на запись в файл. По умолчанию 100000.
- fw_max_queue_size - максимальное количество массивов элементов в очереди. Если на момент добавления в очередь количество находящихся в очереди будет больше, то добавляемые данные будут отброшены. По умолчанию 2.
- bad_characters - символы, которые не нужно выводить при записи в файл. Могут быть указаны одиночные символы и escape последовательности. По умолчанию "\t\r\n;\x00".

Секция [InfoModel]

В данной секции задается xml файл с описанием типа данных в принимаемом потоке ipfix.

- XMLElements - путь к xml файлу с описанием типа данных в формате [IANA IPFIX Entities registry](#).

Секция [Template]

В данной секции задается порядок следования данных в принимаемом потоке ipfix и при необходимости фильтр принимаемых данных по идентификатору.

- Elements - список принимаемых данных (через запятую).
- filter_tid - только данные с данным идентификатором будут обрабатываться, а с иными будут отброшены.

Секция [ExportModel]

В данной секции определяется порядок и формат вывода полученных данных.

- Elements - список данных, которые необходимо сохранять в файле (через запятую). Возможно изменить predetermined формат вывода в файл для каждого типа данных, используя следующий формат: имя_поля:формат_вывода[:опция]. Возможны следующие типы вывода данных:

Формат_вывода	Описание
decode_unsigned	Декодировать как unsigned
decode_signed	Декодировать как signed

Формат_вывода	Описание
decodeipv4	Декодировать как IPv4 адрес
decodeipv6	Декодировать как IPv6 адрес
decode_string	Декодировать как строку
decode_seconds	Декодировать как дату и время в секундах. Формат вывода по умолчанию '%Y-%m-%d %H:%M:%S'. В опции можно задать свой формат вывода.
decode_milliseconds	Декодировать как дату и время в миллисекундах. Формат вывода по умолчанию '%Y-%m-%d %H:%M:%S'. В опции можно задать свой формат вывода.
decodehost	Декодировать как имя хоста
decodepath	Декодировать как путь в url
decoderesferer	Декодировать как referer

Секция [stats]

В данной секции задаются параметры вывода статистики работы программы в telegraf.

- socket_path - путь к datagram socket telegraf'a.
- interval - через сколько секунд отправлять статистику в telegraf.
- tag - тег, выставляемый в поле ipfix_tag при отправке статистики в telegraf.

Секция [export]

- to - задаются адреса коллекторов для экспорта полученных ipfix записей. Формат ip/port/proto[,ip/port/proto]. Например:

```
[export]
to=10.0.0.2/9921/tcp, 10.0.0.3/3444/udp
```



При использовании протокола udp необходимо убедиться что одна ipfix запись не превышает размер MTU.

- queue_size - количество элементов в очереди на отправку. По умолчанию 50000.

Секция [logging]

В данной секции задаются параметры логирования программы.

- loggers.root.level - уровень логирования
- loggers.root.channel - канал для вывода сообщений
- channels.fileChannel.class - класс канала вывода
- channels.fileChannel.path - путь к лог-файлу
- channels.fileChannel.rotation - параметр ротации
- channels.fileChannel.archive - параметр имени архивных файлов
- channels.fileChannel.purgeCount - количество архивных файлов
- channels.fileChannel.formatter.class - класс форматировщика
- channels.fileChannel.formatter.pattern - шаблон для форматировщика

- channels.fileChannel.formatter.times - время



Более подробно ознакомиться с параметрами логирования можно по ссылке [Class FileChannel](#).

Обработка сигнала HUP

При получении сигнала HUP основным процессом программы производится принудительное закрытие временного файла и переименовывание его в постоянный файл (выполняется ротация файлов).

Примеры конфигураций

Приём ірфіх данных

В файлах /etc/rcollector/ipfixreceiver_*.ini приведены примеры настройки для получения различных потоков данных ірфіх. Перед запуском программы необходимо изменить конфигурационный файл под ваши требования.

- При необходимости внести изменения в секцию [connect], указав интерфейс, порт и протокол для приема ірфіх данных.
- В секции [dump] указать:
 - dumpfiledir - каталог, где будут создаваться временный файл и файлы с данными.
 - rotate_minutes - время, через которое закрывать временный файл, переименовывать его в файл с постоянным именем и выполнить команду из параметра processcmd для действий над полученным файлом.
 - processcmd - команду, которую необходимо выполнить над файлом с данными.
 - delimiter - символ разделитель между полями данных.
- В секции [ExportModel] указать необходимый порядок следования полей в сохраняемом файле.

Экспорт ірфіх данных

Для экспорта получаемых ірфіх данных необходимо внести изменения в конфигурационный файл, путем добавления секции [export] и указания адресов назначения. Например, для отправки ірфіх данных на ірфіх коллектор с адресом 10.0.0.5:1501 по протоколу tcp, элемент конфигурации будет выглядеть следующим образом:

```
[export]
to = 10.0.0.5/1501/tcp
```

Если необходимо задать несколько ірфіх коллекторов, то их можно указать через запятую. Например:

```
[export]
```

```
to = 10.0.0.5/1501/tcp, 192.168.1.200/1501/tcp
```