

Содержание

Утилиты управления	3
--------------------------	---

Утилиты управления

1. `dpdkinfo` — получение диагностических данных с SFP-модулей.

Параметры:

- `-h` - подсказка
- `module_eeprom` - информация по оптической диагностике модуля SFP (если она поддерживается модулем).

2. `brctl_util` — ручное управление `bypass`.

DPI управляет `bypass` самостоятельно, но в случае необходимости ручное управление осуществляется данной утилитой.

Параметры:

- `get_bypass` - получить состояние `bypass`
- `set_bypass on` - активировать `bypass`
- `set_bypass off` - деактивировать `bypass`
- `get_std_nic` - диагностика
- `set_std_nic off` - установка карты в режим `bypass` (переключает режим в НЕстандартный, то есть с `bypass` режимом)
- `set_dis_bypass off`
- `set_bypass_pwoff on`
- `set_bypass_pwup on`
- `get_bypass_change on`
- `get_tx on`
- `get_tpl off`
- `get_wait_at_pwup off`
- `get_hw_reset off`
- `get_disc off`
- `get_disc_change off`
- `get_dis_disc off`
- `get_disc_pwup off`
- `get_wd_exp_mode bypass`
- `get_wd_autoreset disable`

3. `driverctl` — управление DPDK.

Параметры:

- `list-overrides` - проверить список карт, находящихся в режиме DPDK
 - `unset-override 0000:04:00.0` - вывести карту из режима DPDK
- Предварительно необходимо остановить процесс fastDPI командой `service fastdpi stop!`**
- `-v set-override 0000:04:00.0 vfio-pci` - вернуть карты обратно под управление DPDK после работ со штатным драйвером
- При переводе карт в режим DPDK будьте внимательны и не переведите случайно управляющий интерфейс сервера в режим DPDK — связь с сервером сразу прервется!**



Конфигурирование DPDK в Hyper-V подробно описано в соответствующем



4. checklock — проверка вхождения адреса или порта в черный список.

Пример проверки порта:

```
checklock 41:00.0
```

5. checkproto — проверка вхождения адреса или порта в custom протокол.

Пример проверки порта:

```
checkproto 41:00.0
```

6. checknat — проверка распределения белых адресов. Показывает, как распределяется сеть для NAT между воркерами-процессами.

Формат записи:

```
nthr=x, algo=0|1|2, cidrs='list cidrs'
[,tcheck_correct_hash=0:1,gr_cidrs='list gray cidrs',dst_cidrs='list
destination cidrs']
```

Параметры:

- nthr - количество рабочих потоков на кластер
- algo - **0** - hashmask (по умолчанию), **1** - crc, **2** - rxdsp_2
- cidrs - список белых адресов cidr
- check_correct_hash - проверка хэш-функции
 - gr_cidrs='список серых адресов cidr для проверки'
 - dst_cidrs='список адресов назначения cidr для проверки'

Примеры:

```
# Пример 1
nthr=16 algo=0 cidrs='16.35.120.0/24,91.210.24.128/26'
# Пример 2
nthr=16 algo=0 cidrs='16.35.120.0/24,91.210.24.128/26' check_correct_hash=1
gr_cidrs='10.0.0.0/24,192.168.4.0/28' dst_cidrs='30.0.0.0/24,50.0.0.0/24'
```