

# Содержание

|  |   |
|--|---|
| Настройки интерфейса авторизации SWa ..... | 3 |
|--|---|



# Настройки интерфейса авторизации SWa

Секция charon.plugins.eap-diameter.swm:

| Параметр                        | Описание                 | Значение                               |
|---------------------------------|--------------------------|--|
| app_id                          | Идентификатор приложения | swa                                    |
| realm                           | Обслуживаемый реалм      | epc.mncYYY.mccXXX.3gppnetwork.org      |
| host                            | Имя хоста клиента        | epdg.epc.mncYYY.mccXXX.3gppnetwork.org |
| vendor_id                       | Идентификатор вендора    | [none][3gpp]                           |
| <diameter-aaa-client-name-1> {} | Параметры сервера AAA №1 |  |
| <diameter-aaa-client-name-2> {} | Параметры сервера AAA №2 |  |
| <diameter-aaa-client-name-n> {} | Параметры сервера AAA №№ |  |

## Пример:

```
charon {
    plugins {
        eap-diameter {
            interface = SWm
            swa {
                app_id = swa
                realm =
epc.mnc002.mcc250.3gppnetwork.org
                host =
epdg.epc.mnc002.mcc250.3gppnetwork.org

                vendor_id = 3gpp
                diameter-aaa-client-name-1 {}
                diameter-aaa-client-name-2 {}
                diameter-aaa-client-name-n {}
            }
        }
    }
}
```

Секция charon.plugins.eap-diameter.swa.<diameter-aaa-client-name-n>:

| Параметр | Описание               | Значение  |
|----------|------------------------|---|
| local    | Адрес:порт сервера AAA | AAA.BBB.CCC.DDD:XXXX,<br>[1111.2222.3333.4444.5555.6666.7777.8888]:XXXX |
| remote   | Адрес:порт клиента AAA | AAA.BBB.CCC.DDD:XXXX,<br>[1111.2222.3333.4444.5555.6666.7777.8888]:XXXX |

| Параметр | Описание              | Значение    |
|----------|-----------------------|-------------|
| proto    | Транспортный протокол | [sctp][tcp] |

**Пример:**

```

charon {
    plugins {
        eap-diameter {
            interface = SWm
            swa {
                app_id = swa
                realm =
epc.mnc002.mcc250.3gppnetwork.org
                host =
epdg.epc.mnc002.mcc250.3gppnetwork.org
                vendor_id = 3gpp
                diameter-aaa-client-1 {
                    local =
192.168.1.1:3868
                    remote =
192.168.2.1:3868
                    proto = sctp
                }
                diameter-aaa-client-2 {
                    local =
192.168.1.1:3869
                    remote =
192.168.2.2:3868
                    proto = tcp
                }
            }
        }
    }
}

```