

Содержание

Настройки протокола туннелирования GTP	3
Секция " <i>charon.plugins.epdg-pgw.epdg.pgw</i> "	3
Секция " <i>charon.plugins.epdg-pgw.epdg.pgw.gtp</i> "	3
Секция " <i>charon.plugins.epdg-pgw.epdg.pgw.gtp.gtp-server-name-n</i> "	4
Секция " <i>charon.plugins.epdg-pgw.epdg.pgw.gtp.gtp-server-name-n.qos</i> "	5
Секция " <i>charon.plugins.epdg-pgw.epdg.pgw.gtp.gtp-server-name-n.gtp-c</i> "	6
Секция " <i>charon.plugins.epdg-pgw.epdg.pgw.gtp.gtp-server-name-n.gtp-u</i> "	6

Настройки протокола туннелирования GTP

Секция "charon.plugins.epdg-pgw.epdg.pgw"

Параметр	Описание	Значение
gtp {}	Настройки протокола GTP	

Пример:

```
tunnel {
    iface = epdg
    pdn = ipv4
    pgw {
        gtp {}
    }
}
```

Секция "charon.plugins.epdg-pgw.epdg.pgw.gtp"

Параметр	Описание	Значение
mcc	MCC оператора	XXX
mnc	MNC оператора	YYY
realm	Обслуживаемый реалм	epc.mncYYY.mccXXX.3gppnetwork.org
gtp-server-name-1 {}	Параметры сервера GTP №1	
gtp-server-name-2 {}	Параметры сервера GTP №2	
gtp-server-name-n {}	Параметры сервера GTP №N	

Пример:

```
tunnel {
    iface = epdg
    pdn = ipv4
    pgw {
        gtp {
            mcc =
            mnc =
            tac =
            cid =
            enbid =
            realm =
            gtp-server-name-1 {}
            gtp-server-name-2 {}
            gtp-server-name-n {}
        }
    }
}
```

Секция "charon.plugins.epdg-pgw.epdg.pgw.gtp.gtp-server-name-n"

Параметр	Описание	Значение
apn	Обслуживаемая APN	
priority	Приоритет сервера	0-100
devname	Устройство туннелирования	[tun][gtp]
devmode	Режим туннелирования	[soft][kernel]
subnet	Подсеть APN	AAA.BBB.CCC.DDD/MM, 1111.2222.3333.4444.5555.6666.7777.8888/MM
qos {}	Параметры QoS дефолтного бирера по умолчанию	
gtp-c {}	Параметры GTP-C	
gtp-u {}	Параметры GTP-U	

Пример:

```
charon {
    plugins {
        epdg-pgw {
            epdg {
                iface = epdg
                pdn = ipv4
                pgw {
                    gtp {
                        gtp-
server-name-1 {
    apn = ims
    priority = 50
    devname = tun0
    subnet = 10.1.0.0/16,2001:10::0/48
    qos {}
    gtp-c {}
    gtp-u {}

server-name-2 {
    apn = ims
    priority = 50
    devname = gtp0
    devmode = kernel
    subnet = 10.1.0.0/16,2001:10::0/48
    qos {}
    gtp-c {}
    gtp-u {}

    }
    }
    }
    }
}
```

```
    }  
  }  
}
```

Секция "charon.plugins.epdg-pgw.epdg.pgw.gtp.gtp-server-name-n.qos"

Параметр	Описание	Значение
qci	Уровень QCI	0-9
mbr_ul	Максимальный битрейт апlinkа	kbits/s
mbr_dl	Максимальный битрейт даунlinkа	kbits/s
gbr_ul	Гарантируемый битрейт апlinkа	kbits/s
gbr_dl	Гарантируемый битрейт даунlinkа	kbits/s

Пример:

```
charon {  
    plugins {  
        epdg-pgw {  
            epdg {  
                iface = epdg  
                pdn = ipv4  
                pgw {  
                    gtp {  
                        gtp-server-name-1 {  
                            apn = ims  
                            priority = 50  
                            devname = tun0  
                            subnet = 10.1.0.0/16,2001:10::0/48  
                            qos {  
                                qci = 5  
                                mbr_ul = 128  
                                mbr_dl = 128  
                                gbr_ul = 128  
                                gbr_dl = 128  
                            }  
                            gtp-c {}  
                            gtp-u {}  
                        }  
                    }  
                }  
            }  
        }  
    }  
}
```

Секция "charon.plugins.epdg-pgw.epdg.pgw.gtp.gtp-server-name-n.gtp-c"

Параметр	Описание	Значение
local	Адрес клиента GTP-C	AAA.BBB.CCC.DDD, 1111.2222.3333.4444.5555.6666.7777.8888
remote	Адрес сервера GTP-C	AAA.BBB.CCC.DDD, 1111.2222.3333.4444.5555.6666.7777.8888

Пример:

```
charon {
    plugins {
        epdg-pgw {
            epdg {
                iface = epdg
                pdn = ipv4
                pgw {
                    gtp {
                        gtp-server-name-1 {
                            apn = ims
                            priority = 50
                            devname = tun0
                            subnet = 10.1.0.0/16,2001:10::0/48
                            qos {
                                qci = 5
                                mbr_ul = 128
                                mbr_dl = 128
                                gbr_ul = 128
                                gbr_dl = 128
                            }
                            gtp-c {
                                local = 192.168.1.1,2001:1::1
                                remote = 192.168.2.1,2001:2::1
                            }
                            gtp-u {}
                        }
                    }
                }
            }
        }
    }
}
```

Секция "charon.plugins.epdg-pgw.epdg.pgw.gtp.gtp-server-name-n.gtp-u"

Параметр	Описание	Значение
local	Адрес клиента GTP-U	AAA.BBB.CCC.DDD, 1111.2222.3333.4444.5555.6666.7777.8888

