

Содержание

Управление полисингом (тарифным планом). Именованные профили полисинга	3
<i>Синтаксис команд</i>	3
Создание, подключение и отключение полисинга	4
Команды управления полисингом	5

Управление полисингом (тарифным планом). Именованные профили полисинга

Создание, изменение и удаление профилей полисинга осуществляется с помощью утилиты `fdpi_ctrl`.

Профили полисинга делятся на два типа:

- Анонимные (без имени) профили - полисинг не создается заранее, параметры услуги задаются в момент подключения услуги абоненту в json формате или файлом с разметкой полисинга
- Именованные профили - полисинг создается до подключения абоненту, хранится во внутренней базе DPI - [Администрирование Баз Данных: UDR и SDR](#)

Именованные профили по сравнению с анонимными профилями имеют следующие преимущества:

1. Упрощает администрирование абонентов
2. Позволяет находить абонентов с требуемым профилем по имени профиля
3. Позволяет изменить профиль всем абонентам с заданным профилем просто изменив параметры профиля
4. Позволяет контролировать ограничение на количество уникальных профилей (максимум 65535)

Анонимные (без имени) профили в свою очередь имеют следующие преимущества:

1. Не нужно заниматься менеджментом профиля (создавать его и удалять), профиль освобождается вместе с удалением абонента или профиля у абонента
2. Не нужно придумывать имя профиля

Синтаксис команд

Общий формат команд:

```
fdpi_ctrl команда --policing файл_описания_полисинга [список_IP] [список_LOGIN]
```

Расшифровка параметров команды:

Параметр	Описание, возможные значения и формат	Примечание
команда	Значения: 1. <code>load</code> — загрузить данные 2. <code>del</code> — удалить. Для <code>--service</code> нужно задать идентификатор_услуги 3. <code>list</code> — показать информацию по заданному списку <code>список_IP</code> или всю информацию, если задан аргумент <code>all</code> .	В командах <code>list</code> , <code>del</code> вместо списка IP/LOGIN можно задавать <code>all</code> , что значит применить команду для всех.

Параметр	Описание, возможные значения и формат	Примечание
файл_описания_полисинга	Файл в формате cfg, формат: tbf.cfg	
список_IP	Значения: 1. --file — файл со списком IP 2. --ip — одиночный IP, формат: 192.168.0.1 3. --ip_range — интервал IP (включает границы), формат: 192.168.0.1-192.168.0.5 4. --cidr — IP с портом, формат: 192.168.0.0/30, 5. 200.43.0/24~ (вариант указания CIDR с исключенными крайними адресами)	Из диапазона CIDR можно исключить крайние адреса (по соглашению о бесклассовой адресации — это адреса шлюза и широковещательный), добавив в определение диапазона символ ~ в конце определения CIDR, например --cidr 5.200.43.0/24~
список_LOGIN	Значения: 1. --file — файл со списком логинов 2. --login — одиночный логин, формат: USER1, "FIRST_NAME LAST_NAME" (вариант указания логина с экранированием спецсимволов)	"USER1" — вариант задания login в двойных кавычках 'USER2' — вариант задания login в одинарных кавычках



Строка, начинающаяся с символа # — это комментарий.

Создание, подключение и отключение полисинга

Создание именованного полисинга и подключение его на абонента

```
fdpi_ctrl load profile --policing ./rate_10Mbps.cfg --profile.name
rate_10Mbps
fdpi_ctrl load --policing --profile.name rate_10Mbps --ip 192.168.0.1
fdpi_ctrl load --policing --profile.name rate_10Mbps --login test
```

Подключение анонимного профиля полисинга через файл с разметкой полисинга:

```
fdpi_ctrl load --policing rate_10Mbps.cfg --ip 192.168.0.1
fdpi_ctrl load --policing rate_10Mbps.cfg --login test
```

Отключение полисинга для конкретного абонента:

```
fdpi_ctrl del --policing --ip 192.168.0.1
fdpi_ctrl del --policing --login test
```

Команды управления полисингом

Получить список всех созданных и примененных полисингов:

```
fdpi_ctrl list all --policing
```

Поиск список всех абонентов по имени полисинга:

```
fdpi_ctrl list all --policing --profile.name rate_10Mbps
```

Получить информацию по конкретному абоненту:

```
fdpi_ctrl list --policing --ip 192.168.0.1  
fdpi_ctrl list --policing --login test
```

Удаление именованного профиля (не должно быть абонентов, которые его используют)

```
fdpi_ctrl del profile --policing --profile.name rate_10Mbps
```

Просмотр настроек полисинга (тарифного плана) по имени:

```
fdpi_ctrl list profile --policing --profile.name rate_10Mbps
```

Изменение настроек полисинга с дневного (10Mbps) на ночной режим (20Mbps). Новые настройки сразу применяются ко всем абонентам с заданным полисингом:

```
fdpi_ctrl load profile --policing ./rate_20Mbps_night.cfg --profile.name  
rate_10Mbps
```